

# Imprimante HP LaserJet Pro série M402-M403



**Une vitesse impressionnante. Une sécurité renforcée.**

Des performances d'impression et une sécurité renforcée adaptées à votre façon de travailler. Cette imprimante efficace accomplit les tâches plus rapidement et offre une sécurité complète pour une protection optimale contre les menaces.<sup>1</sup> Les toners HP authentiques avec JetIntelligence permettent d'imprimer plus de pages de haute qualité.<sup>2</sup>



HP LaserJet Pro M402d



HP LaserJet Pro M402dw

## Points forts

- Jusqu'à 38 ppm en A4 en noir et blanc
- Première page imprimée depuis le mode veille/arrêt automatique en 9,8 secondes seulement
- Impression recto verso rapide : 30 ipm
- Fonction HP Auto-On/Auto-Off pour une consommation d'énergie minimale
- Bac de 550 feuilles en option
- Cartouche noire grande capacité (9 000 pages) en option
- Langage de conception primé
- Ethernet et sans fil (M402dw)

## Une impression rapide. Une protection robuste.

- Récupérez vos documents immédiatement et sans attendre. Cette imprimante sort du mode veille et imprime plus rapidement que n'importe quelle autre imprimante de sa catégorie.<sup>1</sup>
- Imprimez rapidement des documents de plusieurs pages grâce à la fonction d'impression recto verso plus rapide que celle des concurrents.<sup>1</sup>
- Protégez l'impression du démarrage à l'arrêt grâce à des fonctionnalités de sécurité qui vous protègent contre les menaces complexes.

## Pour en savoir plus. Les pages, les performances et la protection.

- Imprimez plus de pages avec les toners noirs grande capacité conçus par HP avec JetIntelligence.<sup>2</sup>
- Obtenez des résultats constants à grande vitesse avec le toner noir de précision.
- Obtenez la qualité HP authentique que vous attendez avec l'innovante technologie antifraude.
- Imprimez immédiatement grâce à des toners préinstallés. Remplacez-les par des cartouches grande capacité en option.

## Economisez de l'énergie et gérez facilement vos tâches

- Economisez l'énergie grâce à la technologie HP Auto-On/Auto-Off.<sup>3</sup>
- Imprimez plus en consommant moins qu'avec des solutions concurrentes grâce à des toners spécialement conçus par HP avec JetIntelligence.<sup>4</sup>
- Tirez pleinement parti de votre espace de bureau grâce à une imprimante qui s'adapte parfaitement à votre style de travail.
- Gérez facilement les périphériques et les paramètres à l'aide de HP Web Jetadmin et ses fonctions d'administration essentielles.<sup>5</sup>

## Restez connecté grâce à des options d'impression mobile simples à utiliser

- Imprimez facilement à partir d'une variété de smartphones et de tablettes. Ne nécessite généralement aucune configuration ni application.<sup>6</sup>
- Accédez facilement à vos ressources, puis imprimez-les et partagez-les grâce à la connectivité Ethernet et à la mise en réseau sans fil.<sup>7</sup>
- Profitez de l'impression directe sans fil au bureau (depuis des périphériques portables), sans accéder au réseau de l'entreprise.<sup>8</sup>
- Aidez votre personnel à imprimer facilement sur cette imprimante directement depuis leur périphérique portable compatible NFC, sans accéder au réseau.<sup>9</sup>

## Présentation du produit

### Imprimante HP LaserJet Pro M402d décrite

1. Panneau de commande LCD 2 lignes
2. Bouton d'ouverture sur la porte avant (accès aux toners HP JetIntelligence)
3. Bac universel de 100 feuilles (bac 1)
4. Bac d'alimentation 2 de 250 feuilles
5. Bac de sortie de 150 feuilles
6. Bouton marche/arrêt
7. Impression recto-verso automatique
8. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
9. Porte arrière (accès au chemin d'impression)
10. Couverture anti-poussière du bac 2 (se relève pour le chargement de papier A4)



## La série en un coup d'œil



Modèle	HP LaserJet Pro M402d	HP LaserJet Pro M402dw
référence	C5F92A	C5F95A
Vitesse d'impression	Jusqu'à 38 ppm en A4 - Recto verso : 30 ipm en A4	Jusqu'à 38 ppm en A4 - Recto verso : 30 ipm en A4
Impression recto verso	Automatique	Automatique
Mise en réseau	Non disponible	Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T intégré, 802.11b/g/n sans fil
Fonctionnalité d'impression mobile	Non disponible	Impression directe sans fil, NFC Touch-to-print, HP ePrint, Apple AirPrint, certification Mopria, Google Cloud Print 2.0
Bac universel de 100 feuilles (bac 1)	Oui	Oui
Bac 2 de 250 feuilles	Oui	Oui
Bac 3 de 550 feuilles	En option	En option

## Accessoires, consommables et assistance

accessoires	<b>D9P29A</b> Bac/chargeur HP LaserJet Pro - 550 feuilles
Consommables	<b>CF226A</b> HP 26A toner LaserJet noir authentique 3 100 pages <b>CF226X</b> HP 26X toner LaserJet noir grande capacité authentique 9 000 pages
assistance et service technique	<b>U8TM2E</b> : assistance matérielle HP le jour ouvré suivant pour imprimante LaserJet M402 - 3 ans <b>U8TM5E</b> : assistance HP avec échange le jour ouvré suivant pour imprimante LaserJet M402 - 3 ans <b>U8TM6E</b> : assistance matérielle HP avec retour pour imprimante LaserJet M402 - 3 ans <b>U8TM7PE</b> : assistance matérielle HP le jour ouvré suivant pour imprimante LaserJet M402 - 1 an de post-garantie <b>U8TM8PE</b> : assistance HP avec échange le jour ouvré suivant pour imprimante LaserJet M402 - 1 an de post-garantie <b>U8TM9PE</b> : assistance HP avec retour pour imprimante LaserJet M402 - 1 an de post-garantie

## Spécifications techniques

Modèle	HP LaserJet Pro M402d	HP LaserJet Pro M402dw
référence	C5F92A	C5F95A
Panneau de commande	Ecran graphique LCD rétroéclairé 2 lignes; Boutons (OK, Menu, Cancel (Annuler), Back (Retour)); Voyants LED (Attention, Ready (Prêt))	Ecran graphique LCD rétroéclairé 2 lignes; Boutons (OK, Menu, Cancel (Annuler), Back (Retour), Wi-Fi); Voyants LED (Attention, Ready (Prêt), Wi-Fi)
<b>Impression</b>		
Technologie d'impression	Laser	
Vitesse d'impression <sup>15</sup>	<b>Noir (A4, normal):</b> Jusqu'à 38 ppm; <b>Noir (A4, duplex):</b> Jusqu'à 30 ipm	
sortie de la première page <sup>1</sup>	<b>noir (A4, prêt):</b> En 6,4 secondes seulement; <b>Noir (A4, veille):</b> Vitesse : jusqu'à 9,8 secondes	
Résolution d'impression	<b>Noir (optimal):</b> HP FastRes 1200; <b>Technologie:</b> HP FastRes 1 200, HP ProRes 1 200, 600 ppp	
Taux d'utilisation mensuel <sup>6</sup>	Jusqu'à 80 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé <sup>7</sup> : 750 à 4 000	
Langages de l'imprimante standard	HP PCL 5, HP PCL 6, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF directe (v1.7), URF, PCLM, PWG	
Polices et types de caractères	84 polices TrueType taille variable	
Zone d'impression	<b>Marges d'impression:</b> Haut: 5 mm, Bas: 5 mm, Gauche: 4 mm, Droite: 4 mm	
Impression recto verso	Automatique (standard)	
Vitesse du processeur	1 200 MHz	
<b>Connectivité</b>		
Standard	1 port USB 2.0 haut débit	1 port USB 2.0 haut débit; 1 port hôte USB; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 réseau sans fil 802.11b/g/n
Sans fil	Non	Oui, Wi-Fi intégré; Authentification via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Chiffrement via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Fonctionnalité d'impression mobile	Non disponible	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certified; Wireless Direct Printing; Google Cloud Print 2.0; Mobile Apps
disques durs	Aucun	
Mémoire	<b>Standard:</b> 128 Mo de mémoire DRAM; 128 Mo de mémoire Flash NAND; <b>maximum :</b> 128 Mo de mémoire DRAM; 128 Mo de mémoire Flash NAND	
<b>Gestion du papier</b>		
Nombre de bacs à papier	<b>Standard:</b> 2; <b>maximum:</b> 3	
types de supports	Papier (ordinaire, EcoFFICIENT, léger, épais, bond, couleur, à en-tête, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux); enveloppes, étiquettes, transparents	
Format de support	<b>Personnalisée (métrique):</b> Bac 1 : 76,2 x 127 à 215,9 x 355,6 mm; Bac 2, bac 3 : 104,9 x 148,59 à 215,9 x 355,6 mm <b>Prise en charge (mesure):</b> Bac 1 : A4, A5, A6, B5 (JIS), enveloppe B5, enveloppe C5, enveloppe DL, A5-R, B6 (JIS), format personnalisé; Bac 2 et bac 3 : A4, A5, A6, B5 (JIS), A5-R, B6 (JIS), format personnalisé	
gestion du support	<b>Entrée standard:</b> Bac universel 1 de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 250 feuilles <b>Sortie standard:</b> Bac de sortie de 150 feuilles <b>Entrée facultative:</b> Troisième bac de 550 feuilles en option	
grammage	Bac 1 : 60 à 175 g/m <sup>2</sup> ; Bac 2, bac 3 de 550 feuilles en option : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>Chargeur automatique de documents:</b> Bac 1 : 60 à 175 g/m <sup>2</sup> ; Bac 2, bac 3 de 550 feuilles en option : 60 à 120 g/m <sup>2</sup>	
Capacité d'entrée papier	<b>bac 1:</b> Feuilles : 100; enveloppes : 10 <b>bac 2:</b> Feuilles : 250 <b>bac 3:</b> Feuilles : 550 <b>maximum:</b> Jusqu'à 900 feuilles	
Capacité de sortie	<b>Standard:</b> Jusqu'à 150 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes Transparents: Jusqu'à 75 feuilles <b>maximum:</b> Jusqu'à 150 feuilles	
<b>Systèmes d'exploitation supportés</b>	Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec pilote inclus : Windows 10 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions 32 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote d'impression universel (depuis HP.com) : Windows 10 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Systèmes d'exploitation Mac OS (pilotes d'impression HP disponibles sur HP.com et dans l'Apple Store) : OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Systèmes d'exploitation mobiles (pilotes inclus dans le système d'exploitation) : iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Systèmes d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation, installation automatique) : BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Systèmes d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation, installation manuelle) : MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), IGOS (8.04.1), IGOS (1.0), LINPUX LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Autres systèmes d'exploitation : UNIX	
<b>Systèmes d'exploitation réseau compatibles</b>	Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec pilote inclus : Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote d'impression universel (UPD) ou avec des pilotes spécifiques aux produits depuis le site HP.com : Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32 bits et 64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits et 64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services); MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services : Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2012 Terminal Services : Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services : Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services : Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6; MS Windows Server 2008 Terminal Services : Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 & 3; MS Windows Server 2003 Terminal Services : Citrix Presentation Server(TM) 4.5, Citrix Presentation Server 4.0; MS Windows Server 2003 Terminal Services : Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 et 3); Serveurs Novell (http://www.novell.com/iprint) : Novell Open Enterprise Server 11/SP1/SP2, Novell Open Enterprise Server 2 pour Linux; NetWare 6.5/SP8; Clients Novell (http://www.novell.com/iprint) : Client Novell iPrint v5.4 pour Windows Vista, Windows 7 et Windows 8 (32 bits et 64 bits), client Novell iPrint v5.4 pour Windows XP (32 bits et 64 bits)	

Modèle	HP LaserJet Pro M402d	HP LaserJet Pro M402dw
référence	C5F92A	C5F95A
Configuration minimale du système	<p><b>Windows:</b> Windows 10 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits) : processeur 1 GHz, 1 Go de RAM (32 bits) ou 2 Go de RAM (64 bits), 400 Mo d'espace disponible sur le disque dur, lecteur CD/DVD-ROM ou connexion Internet, port réseau ou USB; Windows Vista (32 bits) : processeur 1 GHz 32 bits (x86), 1 Go de RAM (32 bits), 400 Mo d'espace disponible sur le disque dur, lecteur CD/DVD-ROM ou Internet, port réseau ou USB; Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou version ultérieure), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 (32 bits) (SP1 ou version ultérieure) : processeur 1 GHz 32 bits (x86), 1 Go de RAM (32 bits), 400 Mo d'espace disponible sur le disque dur, lecteur CD/DVD-ROM ou Internet, port réseau ou USB; Windows Server 2008 (64 bits) (SP1 ou version ultérieure), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1) : processeur 1 GHz 64 bits (x64), 2 Go de RAM (64 bits), 400 Mo d'espace disponible sur le disque dur, lecteur CD/DVD-ROM ou Internet, port réseau ou USB;</p> <p><b>Mac:</b> OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 Go d'espace disponible sur le disque dur, matériel compatible avec le système d'exploitation (pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>)</p>	
Logiciels fournis	<p>Pour Windows 7 : programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'impression HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), mise à jour HP, HP Device Toolbox, état et alertes d'imprimante HP, étude d'amélioration des produits HP, Reconfigurer votre périphérique HP, garantie et guide juridique, manuel de l'utilisateur; Pour Windows 8+ : programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'impression HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), garantie et guide juridique, manuel de l'utilisateur, Reconfigurer votre périphérique HP; Pour Windows XP, Windows Vista et les serveurs associés : programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'impression HP PCL 6, garantie et guide juridique, manuel de l'utilisateur; Pour les systèmes d'exploitation Mac OS : écran d'accueil (dirige les utilisateurs vers <a href="http://www.HP.com">http://www.HP.com</a> ou l'App Source du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet)</p>	
Gestion d'imprimante	<p>Kit de ressources d'administrateur d'imprimante (utilitaire de configuration de pilotes, utilitaire de déploiement de pilotes, administrateur d'impression gérée); Logiciel HP Web Jetadmin; Logiciel HP Proxy Agent; Centre de sécurité d'imagerie et d'impression HP; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox;</p>	
<b>Dimensions et poids</b>		
Dimensions de l'imprimante (L x P x H) <sup>10</sup>	<b>Minimum:</b> 381 x 357 x 216 mm; <b>maximum:</b> 381 x 634 x 241 mm	
Dimensions du colis (l x P x H)	443 x 274 x 464 mm	
Poids de l'imprimante <sup>2</sup>	8,58 kg	
Poids du colis	11,36 kg	
Environnement d'exploitation	<b>Température:</b> 15 à 32,5°C; <b>Humidité:</b> 30 à 70% HR	
Stockage	<b>Température:</b> -20 à 40°C; <b>Humidité:</b> 10 à 90% HR	
Acoustique <sup>3</sup>	<b>Puissance acoustique émise:</b> 6,8 B(A) <b>Pression sonore émise:</b> 54 dB (A)	
Alimentation	<p><b>configuration requise:</b> Tension d'entrée : 220 à 240 VCA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2 A maximum <b>consommation:</b> 591 watts (impression), 6,1 watts (prêt), 2,8 watts (veille), 0,6 watt (Auto-On/Auto-Off, via une connectivité USB), 0,1 watt (arrêt); <b>Consommation d'électricité type:</b> 1,54 kWh/semaine (Energy Star); 1,40 kWh/semaine (Blue Angel); <b>type d'alimentation:</b> Module d'alimentation intégré</p>	
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On/Auto-Off	
certifications	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B1); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010	
Contenu de l'emballage	Imprimante HP LaserJet Pro M402d; Toner échantillon préinstallé HP LaserJet 26A noir (env. 1 500 pages); Guide de mise en route; Poster d'installation; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Documentation de l'imprimante et logiciels sur CD-ROM; Cordon d'alimentation	HP LaserJet Pro M402dw; HP 26A toner LaserJet noir préinstallé (3 100 pages); Guide de mise en route; Poster d'installation; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM; Cordon d'alimentation; Câble USB
Garantie	Garantie d'un an sur le matériel	

## Notes de bas de page

- <sup>1</sup> Basé sur des tests internes HP d'impression de première page depuis le mode veille et de vitesse d'impression recto verso des trois plus grands concurrents, réalisés en août 2015 (en fonction des paramètres du périphérique). Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/Ljclaims>.
- <sup>2</sup> Résultats basés sur les rendements des toners HP LaserJet 80X par rapport aux toners HP 26X conçus par HP. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>3</sup> Les fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres; Peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel.
- <sup>4</sup> Basé sur des tests HP utilisant la méthode de consommation électrique typique (TEC) du programme ENERGY STAR® ou sur des informations publiées sur le site [energystar.gov](http://energystar.gov) par rapport aux trois principaux concurrents en août 2015. Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- <sup>5</sup> HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>6</sup> Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. Une application ou un logiciel et la création d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat d'un accessoire en option. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>7</sup> Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès et peuvent être limitées lors des connexions VPN actives.
- <sup>8</sup> Fonction prise en charge uniquement sur l'imprimante HP Color LaserJet Pro M402dw. Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible avec les communications directes sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>9</sup> Fonction prise en charge uniquement sur l'imprimante HP Color LaserJet Pro M402dw. Nécessite un périphérique portable compatible avec l'impression NFC. Pour obtenir une liste des appareils portables compatibles avec l'impression NFC, consultez le site <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.

## Spécifications techniques disclaimers

- <sup>1</sup> Mesuré selon la norme ISO/IEC 17629, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la tension d'entrée, de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>2</sup> Avec une cartouche 26A
- <sup>3</sup> Valeurs acoustiques sujettes à modifications. Des informations actualisées sont disponibles sur le site <http://www.hp.com/support>. Configuration testée : modèle de base, impression recto, papier A4 à la vitesse moyenne de 38 ppm.
- <sup>4</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.
- <sup>5</sup> Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19752. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>6</sup> Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction, afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.
- <sup>7</sup> HP recommande que le nombre de pages imprimées par mois se trouve dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
- <sup>8</sup> HP SureSupply vous prévient lorsque le niveau de la cartouche est bas et vous aide à acheter en ligne chez un revendeur HP ou un partenaire. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/SureSupply>.
- Uniquement disponible avec les consommables conçus par HP. Accès Internet requis.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une garantie complémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.

