

Switch KVM DVI/USB + audio livré avec cables - 4 ports

REF. 063040

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Commutateur KVM de bureau en boîtier métallique robuste et élégant permet d'optimiser votre espace de travail en ne conservant qu'un seul ensemble clavier écran et souris sur votre table pour travailler sur 4 ordinateurs.

Ce Switch KVM est équipé de connectique USB et audio ainsi que de connecteurs DVI supportant les modes VGA pour l'affichage écran.

La commutation entre les 4 ordinateurs s'effectue en appuyant sur les boutons de la façade du switch

KVM ou en par une combinaison de touches clavier.

Le panneau arrière du KVM présente des connecteurs DVI-I (24+4) conçu pour fonctionner avec un signal numérique (DVI-D) l'utilisation en Analogique (DVI-A) nécessite un convertisseur actif.

Spécifications :

- Connecteurs côté Ordinateur :
 - 4 ports DVI-I Femelle
 - 4 ports USB type B Femelle
 - 8 Jack 3,5mm (microphone+HP)
- Connecteurs côté console :
 - 1 DVI-I Femelle
 - 2 USB type A Femelle (clavier et souris USB)
 - 1 Minidin 6 Femelle (clavier)
 - 2 Jack 3,5mm (microphone+HP)
- Commutation : Bouton + Hotkey
- Résolution : DVI-D 1600x1200 60Hz / DVI-A 1920x1440 60Hz
- Bande passante : DVI-D 200MHz - DVI-A 250MHz
- Dimension : 200x80x43mm 640gr
- Livré avec cables de raccordement aux ordinateurs (1,50m)
- Supporte Windows/Mac/Linux/FreeBSD et système SUN
- Plug & Play : pas de pilote à installer



063040

AUTRES CARACTERISTIQUES

Packaging : Boîte Retail
Garantie : 1AN

Gencod : 3548380630402
Pays d'origine : CN
Code Douane : 84718000
Unité : PCS
Cond. Carton : par 0005

Poids Brut : 1,50 Kg
Poids Net : 1,50 Kg
Volume : 4200,00 cm³

AUTRES VUES



Photo non disponible