

Gamme d'imprimantes HP LaserJet Pro M201



L'impression en toute simplicité depuis votre bureau et au-delà.

Augmentez votre productivité grâce à une impression recto verso automatique fiable¹ et à des vitesses d'impression élevées. Imprimez à partir de smartphones, tablettes ou ordinateurs portables avec des options d'impression mobile.²



Points forts

- M201 d'avec impression recto verso automatique, connectivité sans fil et impression directe sans fil
- Standard 10/100 Ethernet
- Cartouche 1 500 pages prête à être utilisée
- Panneau de commande LCD intuitif
- HP ePrint, Apple AirPrint™
- HP Auto-On/Auto-Off
- Certifié ENERGY STAR®
- Les fonctions d'impression recto verso, sans fil et directe sans fil sont uniquement disponibles sur le modèle M201 dw

Disposez de fonctionnalités intuitives pour une exécution rapide.

- Gagnez du temps et contribuez à réduire les coûts de papier grâce à l'impression recto verso automatique fiable.¹
- Accélérez vos tâches d'impression à l'aide du panneau de commande simple.
- Travaillez en attendant moins. Optimisez votre productivité grâce à des vitesses d'impression élevées pouvant atteindre 25 pages par minute.³
- Commencez à travailler immédiatement - Toner pleine capacité pour 1 500 pages inclus.⁴

Imprimez simplement en étant protégé et connecté.

- Connectez-vous, gérez et contribuez à sécuriser les données grâce aux fonctionnalités intégrées.
- Imprimez dès maintenant - Connectez-vous automatiquement à votre réseau sans fil à l'aide de HP Auto Wireless Connect.⁵
- Imprimez facilement depuis presque partout au bureau avec la connectivité Ethernet et sans fil.⁶
- Connectez-vous via le port USB et accédez aux outils depuis votre ordinateur pour gérer votre imprimante et ses consommables.

Profitez d'une impression mobile.²

- Envoyez facilement vos travaux d'impression sans fil et sans réseau.¹
- Imprimez facilement depuis vos périphériques portables au travail, à la maison ou en déplacement grâce à cette imprimante certifiée Mopria.^{2,7}
- Imprimez rapidement à partir de votre iPhone®, iPad® et iPod touch® à l'aide d'Apple® AirPrint™, aucune configuration ni application requise.⁸

Réduisez votre impact sur l'environnement.

- Contribuez aux économies d'énergie grâce à la technologie HP Auto-On/Auto-Off.⁹
- Imprimez en toute sécurité sur une grande variété de papiers, y compris du papier professionnel de 60 GSM.
- Bénéficiez d'un recyclage gratuit et facile des cartouches grâce au programme HP Planet Partners.¹⁰
- Protégez l'environnement avec une imprimante certifiée ENERGY STAR® et conforme Blue Angel.



2-sided printing



HP Mobile Printing



Wireless



Wireless direct



Ethernet



Auto On/Off Technology

Présentation du produit

Illustration : imprimante HP LaserJet Pro M201dw

1. Bac de sortie de 150 feuilles
2. Panneau de contrôle LCD deux lignes
3. Bouton marche/arrêt
4. Bac d'alimentation prioritaire 1 de 10 feuilles
5. Bac d'alimentation principal 2 de 250 feuilles
6. Poignée pour ouvrir le capot supérieur (accès à la cartouche de toner, élimination des bourrages papier)
7. Emplacement pour verrou de type Kensington
8. Trappe arrière (accès pour la suppression des bourrages papier)
9. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
10. Port réseau Ethernet
11. Connectivité réseau sans fil intégrée
12. Impression recto verso automatique intégrée
13. Prise d'alimentation



La série en un coup d'œil



Modèle	HP LaserJet Pro M201n;	HP LaserJet Pro M201dw
référence	CF455A	CF456A
Vitesse d'impression (noir, normal)	Jusqu'à 25 pages par minute (ppm), A4	Jusqu'à 25 ppm, A4
Panneau de commande	LCD 2 lignes (texte)	LCD 2 lignes (texte)
Impression recto-verso automatique	Non disponible	Oui
Mise en réseau	Ethernet intégré	Ethernet intégré, Wi-Fi 802.11b/g/n
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint, Apple AirPrint, certifiée Mopria	HP ePrint, Apple AirPrint, certifiée Mopria, impression directe sans fil

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CF283A HP 83A toner LaserJet noir authentique 1 500 pages
	CF283X HP 83X toner LaserJet noir authentique grande capacité 2 200 pages
assistance et service technique	UG086E Care Pack HP 3 ans avec échange le jour suivant pour les imprimantes LaserJet
	UG206E Care Pack HP 3 ans avec échange standard pour imprimantes LaserJet. (UG086E : uniquement Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays Baltes, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse. UG206E : tous les pays EMEA)

Spécifications techniques

Modèle	HP LaserJet Pro M201n;	HP LaserJet Pro M201dw
référence	CF455A	CF456A
Fonctions	Impression	
Panneau de commande	LCD 2 lignes	
Impression		
Technologie d'impression	Laser	
Vitesse d'impression	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 25 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 15 ppm	
sortie de la première page ⁶	noir (A4, prêt): Vitesse : 8 s	
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Technologie: HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 ppp	
Taux d'utilisation mensuel ⁷	Jusqu'à 15 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé ⁸ : 250 à 2 000	
Langages de l'imprimante standard	PCL 5c, PCL 6, PS, PCLm, PDF	
Polices et types de caractères	84 polices TrueType évolutives ; Polices supplémentaires disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 4 mm, Bas: 4 mm, Gauche: 4 mm, Droite: 4 mm	
Impression recto verso	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)	
Vitesse du processeur	750 MHz	
Connectivité		
Standard	1 USB 2.0 haut débit ; 1 Ethernet 10/100	
Sans fil	Non	Oui, Ethernet intégré, Wi-Fi 802.11b/g/n
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression directe sans fil
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, IPv4, IPv6 ; Impression : port TCP-IP 9100 mode direct, LPD (prise en charge de file d'attente brute uniquement), services d'impression Web ; Discovery : SLP, Bonjour, Web Services Discovery ; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (Link-Local sans état et via routeur, avec état via DHCPv6) ; Gestion : SNMPv1, HTTP	
Fonctions réseau	Oui, via Ethernet intégré	Oui, via Ethernet intégré, technologie sans-fil (802.11b/g/n)
disques durs	Aucun	
Mémoire	Standard: 128 Mo; maximum : 128 Mo	
gestion du support		
Nombre de bacs papier	Standard: Bac d'alimentation prioritaire 1 + 10 feuilles; maximum: Bac d'alimentation prioritaire 1 + 10 feuilles	
types de supports	Papier (laser, ordinaire, photo, résistant, vellum), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents, cartes postales	
Format du support	Personnalisée (métrique): Bac d'alimentation 250 feuilles : 76 x 187 à 216 x 356 mm ; Fente d'alimentation prioritaire : 76 x 127 à 216 x 356 mm Prise en charge (mètres): A4 ; A5 ; A6 ; B5 ; Cartes postales ; Enveloppes (CS, DL, B5)	
gestion du support	Entrée standard: Bac d'alimentation 250 feuilles, fente prioritaire 10 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 150 feuilles	
grammage	60 à 163 g/m ² ; Chargeur automatique de documents: 60 à 163 g/m ²	
Capacité d'entrée papier	bac 1: Feuilles : 10, transparents : 10, enveloppes : 10 (fente d'alimentation prioritaire) bac 2: Feuilles : 250 maximum: Jusqu'à 250 feuilles	
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 150 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes Transparents: Jusqu'à 100 feuilles maximum: Jusqu'à 150 feuilles	
Systèmes d'exploitation supportés	Installations complètes de logiciels prises en charge sous : Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8.1 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits); Installations de pilotes (par CD) uniquement prises en charge sous : Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou version ultérieure), Windows Server 2003 R2 (32 bits); Installations de pilotes (par APW) uniquement prises en charge sous : Windows 8.1 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (SP1) (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2003 R2 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2003 (32 bits et 64 bits) (SP1 ou version ultérieure), Windows Server 2003 Standard et Entreprise; Mac OS X Lion, OS X Mountain Lion et Mavericks; Pour la prise en charge Linux / Unix, visitez le site : http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html	
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Installation complète de logiciels prise en charge sous : Windows 8.1 (32 et 64 bits), Windows 8 (32 et 64 bits), Windows 7 (32 et 64 bits), Windows Vista (32 et 64 bits) ; Installation de pilote (par CD) uniquement prise en charge sous : Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008 (32 et 64 bits), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou version ultérieure) ; Installation de pilote (par APW) uniquement prise en charge sous : Windows 8.1 (32 et 64 bits), Windows 8 (32 et 64 bits), Windows 7 (32 et 64 bits), Windows Vista (32 et 64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (SP1) (64 bits), Windows Server 2008 (32 et 64 bits), Windows Server 2003 R2 (32 et 64 bits), Windows Server 2003 (32 et 64 bits) (SP1 ou version ultérieure), Windows Server 2003 Standard et Entreprise; Mac OS X Lion, OS X Mountain Lion et Mavericks ; Pour la prise en charge de Linux/Unix, visitez le site : http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html	

Modèle	HP LaserJet Pro M201n;	HP LaserJet Pro M201dw
référence	CF455A	CF456A
Configuration minimale du système	Windows: Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8.1 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (32 bits et 64 bits) : processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) 1 GHz, 1 Go de mémoire RAM (32 bits) ou 2 Go de mémoire RAM (64 bits), 400 Mo d'espace disponible sur le disque dur, CD/DVD-ROM ou Internet, port USB ou port réseau; Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou version ultérieure), Windows Server 2003 R2 (32 bits) : processeur (32 bits) (x86) 1 GHz, 1 Go de RAM (32 bits), 400 Mo d'espace disponible sur le disque dur, lecteur CD/DVD-ROM ou Internet, port USB ou port réseau; Mac: OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, 1 Go d'espace disque disponible, Internet, port USB	
Logiciels fournis	Windows : Outil d'installation/désinstallation HP, pilote d'impression HP PCL 6, alertes d'état, mise à jour HP, DXP, HP DeviceToolBox, HPDU, mise à jour HP ; Mac : outil d'installation/désinstallation HP, pilote Postscript HP, assistant de configuration HP, utilitaire HP, alertes HP, mise à jour de micrologiciel HP	
Gestion de la sécurité	Serveur Web réseau intégré, protégé par mot de passe ; activer/désactiver les ports réseau ; modification de mot de passe communauté SNMPv1	
Gestion d'imprimante	Windows : Boîte à outils HP Device, alertes d'état (installation par défaut), alertes SNP (installation réseau min.), HP Web Jetadmin (téléchargement) ; Mac : Utilitaire HP	
Dimensions et poids		
Dimensions de l'imprimante (L x P x H) ²	Minimum: 379 x 241,9 x 251,4 mm; maximum: 379 x 364,9 x 251,4 mm	Minimum: 384 x 280,7 x 250,9 mm; maximum: 384 x 403,7 x 250,9 mm
Dimensions du colis (L x P x H)	497 x 300 x 350 mm	
Poids de l'imprimante	5,9 kg	6,6 kg
Poids du colis	8,6 kg	9,4 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 32,5°C; Humidité: 10 à 80% HR	
Stockage	Température: -20 à 40°C; Humidité: 10 à 90% HR	
Acoustique ⁴	Puissance acoustique émise: 6,3 B (A) Pression sonore émise: 50 dB(A)	
Alimentation	configuration requise: Tension d'entrée 220 volts : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz) 4 A consommation: 450 watts (impression), 2,2 watts (attente), 0,1 watt (veille), 0,1 watt (arrêt manuel); Consommation d'électricité typique: 0,962 kWh/semaine; type d'alimentation: Interne (intégré)	
Technologie d'économie d'énergie	Technologie Instant-On ; Technologie HP Auto-On/Auto-Off	
certifications	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 - Classe B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B/ICES-003, version 5, GB9254-2008, GB17625.1-2012, Directive CEM 2004/108/CE (Europe), autres homologations CEM spécifiques selon les pays.	
Contenu de l'emballage ¹	Imprimante HP LaserJet M201n ; Toner noir HP LaserJet (environ 1 500 pages) ; Guide d'installation, dépliant d'assistance, guide de garantie ; CD contenant le logiciel et la documentation électronique ; Cordon d'alimentation	Imprimante HP LaserJet Pro M201dw ; Toner noir HP LaserJet (environ 1 500 pages) ; Guide d'installation, dépliant d'assistance, guide de garantie ; CD contenant le logiciel et la documentation électronique ; Cordon d'alimentation ; Câble USB
Garantie	Garantie de 1 an. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région.	

Notes de bas de page

¹ L'impression directe sans fil et l'impression recto verso sont des fonctionnalités standard sur les imprimantes HP LaserJet Pro M201 dw uniquement. Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, une application ou un pilote peut également être requis(e). Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès dans l'imprimante.

² L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau sans fil ou soient connectés via la fonction de connexion sans fil directe à l'imprimante. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations à 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre fournisseur d'accès. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Certaines fonctions nécessitent l'achat d'un module en option.

³ Vitesse d'impression mesurée selon ISO/IEC 24734 et excluant le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, visitez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

⁴ Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19752 en impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁵ HP Auto Wireless Connect peut ne pas être disponible pour toutes les configurations système. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Pour plus d'informations sur la compatibilité : hp.com/go/autowirelessconnect.

⁶ Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance au point d'accès et peuvent être limitées lors des connexions VPN actives.

⁷ Nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP compatible web et l'enregistrement d'un compte HP ePrint. Pour obtenir une liste des imprimantes éligibles, des documents et des types d'images pris en charge ainsi que d'autres détails relatifs à HP ePrint, reportez-vous à <http://www.hpconnected.com>. Les périphériques portables nécessitent une connexion Internet et une fonctionnalité de messagerie électronique. Peut nécessiter un point d'accès sans fil. Des forfaits de données achetées séparément ou des frais d'utilisation peuvent s'appliquer. Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier.

⁸ Prend en charge Apple® OS X® Lion, OS X Mountain Lion et les périphériques suivants sous iOS 4.2 ou version ultérieure : iPad® (tous les modèles), iPhone® (3GS ou version ultérieure) et iPod touch® (3e génération ou version ultérieure). Fonctionne avec les imprimantes HP compatibles AirPrint et nécessite la connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique OS X ou iOS. Les performances dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès sans fil. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des routeurs 2,4 GHz.

⁹ Les fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres ; une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire.

¹⁰ La disponibilité du programme varie. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches HP authentiques est actuellement disponible dans plus de 50 pays, territoires et régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord et du Sud, dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.hp.com/recycle.

Spécifications techniques disclaimers

¹ Cartouche échantillon fournie ; Rendements déclarés selon norme ISO/IEC 19752 en impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, voir <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

² Sans bac d'alimentation ou de sortie

³ Valeurs sujettes à modification. Informations actualisées disponibles sur le site http://www.hp.com/go/lj1560_regulatory. Relevés correspondant aux valeurs les plus élevées, mesurées avec toutes les tensions standard.

⁴ Mesurée conformément à la norme ISO 7779 et déclarée conformément à la norme ISO 9296. Les valeurs sont sujettes à modification.

⁵ Mesurée conformément à la norme ISO/IEC 24734, premier jeu de documents tests exclus. Pour plus d'informations, visitez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

⁶ La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

⁷ Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet, tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonctions.

⁸ HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2017 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expressives fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

